

# 1 Grundlagen und Grundbegriffe

## Student Group

| First Name | Surname | Matrikel Nr. |
|------------|---------|--------------|
|            |         |              |
|            |         |              |
|            |         |              |

## Table of Contents

|                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Grundlagen und Grundbegriffe</b>                                              | <b>3</b> |
| <b>1.1 Physikalische Größen</b>                                                     | <b>3</b> |
| Ziele                                                                               | 3        |
| Basisgrößen                                                                         | 3        |
| abgeleitete Größen, SI-Einheiten und Präfixe                                        | 4        |
| physikalische Gleichungen                                                           | 4        |
| Größengleichungen                                                                   | 5        |
| normierte Größengleichungen                                                         | 5        |
| Beispielrechnung für eine Größengleichungen                                         | 5        |
| Buchstaben für physikalische Größen                                                 | 5        |
| Übungen                                                                             | 6        |
| Aufgabe 1.1.1 Umrechnungen I - vorgerechnetes Beispiel zur Umrechnung von Einheiten | 6        |
| Aufgabe 1.1.2 Umrechnungen II                                                       | 7        |
| Aufgabe 1.1.3 Umrechnungen III                                                      | 7        |
| Aufgabe 1.1.4 Umrechnungen IV                                                       | 7        |
| <b>1.2 Einführung in die Struktur der Materie</b>                                   | <b>7</b> |
| Ziele                                                                               | 7        |
| Elementarladung                                                                     | 8        |
| Leitfähigkeit                                                                       | 8        |
| Leiter                                                                              | 8        |
| Halbleiter                                                                          | 8        |
| Isolator                                                                            | 8        |
| Übungen                                                                             | 9        |
| Aufgabe 1.2.1 Ladungen I                                                            | 9        |
| Aufgabe 1.2.2 Ladungen II                                                           | 9        |
| <b>1.3 Effekte des elektrischen Stroms</b>                                          | <b>9</b> |
| Ziele                                                                               | 9        |
| erste Näherung an die el. Ladung                                                    | 9        |

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Coulomb-Kraft .....                                                       | 10 |
| Merke: .....                                                              | 10 |
| <b>1.4 Ladung und Strom</b> .....                                         | 11 |
| Ziele .....                                                               | 11 |
| qualitative Betrachtung .....                                             | 11 |
| Definition der Stromstärke .....                                          | 12 |
| Merke: .....                                                              | 12 |
| Festlegung der Stromrichtung .....                                        | 12 |
| Definition der Stromrichtung (nach DIN5489) .....                         | 13 |
| Definition der Elektroden (nach DIN5489) .....                            | 13 |
| Aufgabe 1.4.1 Ermittlung des Stroms aus der Ladung pro Zeit .....         | 13 |
| Aufgabe 1.4.2 Elektronenfluss .....                                       | 14 |
| <b>1.5 Spannung, Potential und Energie</b> .....                          | 14 |
| Ziele .....                                                               | 14 |
| energetischer Ansatz .....                                                | 14 |
| Vergleich Mechanik zu Elektrik .....                                      | 15 |
| Mechanik .....                                                            | 15 |
| Elektrik .....                                                            | 15 |
| Merke: .....                                                              | 16 |
| Definition der Spannung .....                                             | 16 |
| Spannung zwischen zwei Punkten .....                                      | 16 |
| Definition der konventionellen Richtung der Spannung (nach DIN5489) ..... | 16 |
| <b>1.6 Widerstand und Leitwert</b> .....                                  | 16 |
| Ziele .....                                                               | 16 |
| Linearität von Widerständen .....                                         | 17 |
| Lineare Widerstände .....                                                 | 17 |
| Nichtlineare Widerstände .....                                            | 17 |
| Verbraucher .....                                                         | 18 |
| Video .....                                                               | 18 |
| <b>1.7 Leistung und Wirkungsgrad</b> .....                                | 18 |
| Ziele .....                                                               | 18 |
| Video .....                                                               | 18 |
| <b>Aufgaben</b> .....                                                     | 18 |
| <b>Weiterführendes</b> .....                                              | 33 |

# 1. Grundlagen und Grundbegriffe

## 1.1 Physikalische Größen

### Ziele

Nach dieser Lektion sollten Sie:

1. die physikalischen Basisgrößen und die dazugehörigen SI-Einheiten kennen.
2. die wichtigsten Präfixe kennen. Sie können der jeweiligen Abkürzung eine Zehnerpotenz zuordnen (G, M, k, d, c, m,  $\mu$ , n).
3. in eine vorhandene Größengleichung gegebene Zahlenwerte und Einheiten einsetzen können. Daraus sollten Sie mit einem Taschenrechner das richtige Ergebnis berechnen können.
4. die griechischen Buchstaben zuordnen können.
5. immer mit Zahlenwert und Einheit rechnen.
6. wissen, dass eine bezogene Größengleichung dimensionslos ist!

Der KIT-Brückenkurs bietet eine ähnliche Einführung zu [physikalischen Größen](#) an

### Basisgrößen

- Für die praktische Anwendung von physikalischen Naturgesetzen werden **physikalische Größen** in mathematische Beziehungen gesetzt.
- Es gibt Basisgrößen auf Basis des SI-Einheitensystems (frz. für *Système International d'Unités*), siehe unten
- Um die Basisgrößen quantitativ (quantum = lat. "wie groß") zu bestimmen, werden **physikalische Einheiten** definiert, z.B. \$Meter\$ für die Länge
- In der Elektrotechnik sind die ersten drei Basisgrößen (vgl. [table 1](#)) besonders wichtig. die Masse ist für die Darstellung von Energie und Leistung wichtig.
- Jede physikalische Größe wird durch ein Produkt aus **Zahlenwert** und **Einheit** angegeben:  
z.B.  $I = 2 \text{ A}$ 
  - Dies ist die Kurzform von  $I = 2 \cdot 1 \text{ A}$
  - $I$  ist die physikalische Größe, hier:

Kurzpräsentation der SI-Einheiten



| Basisgröße  | Name      | Einheitenzeichen | Definition                                |
|-------------|-----------|------------------|-------------------------------------------|
| Zeit        | Sekunde   | s                | Schwingung eines $^{133}\text{Cs}$ -Atoms |
| Länge       | Meter     | m                | über s und Lichtgeschwindigkeit           |
| Stromstärke | Ampere    | A                | über s und Elementarladung                |
| Masse       | Kilogramm | kg               | noch über kg-Prototyp                     |

elektrische Stromstärke

- $\$ \{I\} = 2\$$  ist der Zahlenwert
- $\$ [I] = A\$$  ist die (Maß-)Einheit, hier: Ampere

| Basisgröße  | Name    | Einheitenzeichen | Definition                               |
|-------------|---------|------------------|------------------------------------------|
| Temperatur  | Kelvin  | K                | über Tripelpunkt des Wassers             |
| Stoffmenge  | Mol     | mol              | über Anzahl des $^{12}\text{C}$ -Nuklids |
| Lichtstärke | Candela | mc               | über vorgegebene Strahlstärke            |

Tab. 1: SI-Einheiten

## abgeleitete Größen, SI-Einheiten und Präfixe

- Neben den Basisgrößen gibt es auch davon abgeleitete Größen, z.B.  $\$ \frac{1}{s} \{m\} \over {s} \{s\} \$$
- Bei Berechnungen sollten SI-Einheiten bevorzugt werden. Diese sind **ohne Zahlenfaktor** aus den Basisgrößen ableitbar.
  - Die Druckeinheit Bar ( $\$ \text{bar} \$$ ) ist eine SI-Einheit
  - ABER: Die veraltete Druckeinheit atmosphäre ( $\$ = 1,013 \text{ bar} \$$ ) ist **keine** SI-Einheit
- Um den Zahlenwert nicht zu groß oder zu klein werden zu lassen, ist es möglich einen dezimalen Faktor durch einen Präfix (Vorsatz) zu ersetzen. Diese sind in der [table 2](#) aufgelistet.

| Präfix | Präfixzeichen | Bedeutung | Präfix | Präfixzeichen | Bedeutung  |
|--------|---------------|-----------|--------|---------------|------------|
| Yotta  | Y             | $10^{24}$ | Dezi   | d             | $10^{-1}$  |
| Zetta  | Z             | $10^{21}$ | Zenti  | c             | $10^{-2}$  |
| Yotta  | E             | $10^{18}$ | Milli  | m             | $10^{-3}$  |
| Yotta  | P             | $10^{15}$ | Mikro  | $\mu$         | $10^{-6}$  |
| Yotta  | T             | $10^{12}$ | Nano   | n             | $10^{-9}$  |
| Yotta  | G             | $10^9$    | Piko   | p             | $10^{-12}$ |
| Yotta  | M             | $10^6$    | Femto  | f             | $10^{-15}$ |
| Yotta  | k             | $10^3$    | Atto   | a             | $10^{-18}$ |
| Yotta  | h             | $10^2$    | Zeppto | z             | $10^{-21}$ |
| Yotta  | de            | $10^1$    | Yokto  | y             | $10^{-24}$ |

Tab. 2: Präfixe I

Tab. 2: Präfixe II

Beispiel zur Potenzrechnung



## physikalische Gleichungen

- Physikalische Gleichungen ermöglichen eine Verknüpfung von physikalischen Größen
- Es sind dabei zwei Arten von physikalische Gleichungen zu unterscheiden:
  - Größengleichungen
  - normierte Größengleichungen (auch bezogene Größengleichungen genannt)

## Größengleichungen

Bei der überwiegenden Mehrheit der physikalischen Gleichungen ergibt sich eine physikalische Einheit, welche ungleich  $1$  ist.

Beispiel: Kraft  $F = m \cdot a$  mit  $[F] = \text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

- Bei Größengleichungen sollte **immer** eine Einheitenkontrolle durchgeführt werden
- Größengleichungen sollten allgemein bevorzugt werden

## normierte Größengleichungen

Bei normierten Größengleichungen wird der Messwert oder Rechenwert einer Größengleichung durch einen Bezugswert dividiert. Es entsteht so eine dimensionslose Größe relativ zum Bezugswert.

Beispiel: Wirkungsgrad  $\eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}}$

Als Bezugswert werden häufig:

- Nennwerte (maximal zulässiger Wert im Dauerbetrieb) oder
- Maximalwerte (kurzfristig erreichbarer Maximalwert)

genutzt.

- Bei normierten Größengleichungen sollten sich die Einheiten **immer** auslöschen

## Beispielrechnung für eine Größengleichungen

Gegeben sei ein Körper mit der Masse  $m = 100 \text{ kg}$ . Der Körper wird um den Weg  $s = 2 \text{ m}$  angehoben.

Welche Arbeit wird dabei verrichtet?

physikalische Gleichung:

Arbeit = Kraft  $\cdot$  Weg

$W = F \cdot s$  mit  $F = m \cdot g$

$W = m \cdot g \cdot s$  mit  $m = 100 \text{ kg}$ ,  $s = 2 \text{ m}$  und

$g = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

$W = 100 \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 2 \text{ m}$

$W = 100 \cdot 9,81 \cdot 2 \text{ kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \text{m}$

$W = 1962 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}$

$W = 1962 \text{ Nm} = 1962 \text{ J}$

## Buchstaben für physikalische Größen

In der Physik und Elektrotechnik wurde häufig versucht für physikalische Größen dem (englischen) Begriff naheliegende Buchstaben zu finden.

So sind  $C$  für **C**apacity,  $Q$  für **Q**uantity und  $\epsilon_0$  für die **E**lectrical Field Constant und weitere zu erklären. Hierbei ist aber bereits schon zu sehen, dass das  $C$  sowohl für die thermische Kapazität, als auch die elektrische Kapazität genutzt.

Das lateinische Alphabet hat für den Umfang der Physik nicht genug Buchstaben, um Konflikte zu vermeiden. Bei verschiedenen physikalischen Größen wird deswegen auf griechischen Buchstaben zurückgegriffen (siehe [table 4](#)).

| Groß-buchstaben | Klein-buchstaben           | Name    | Groß-buchstaben | Klein-buchstaben   | Name    |
|-----------------|----------------------------|---------|-----------------|--------------------|---------|
| $A$             | $\alpha$                   | Alpha   | $N$             | $\nu$              | Ny      |
| $B$             | $\beta$                    | Beta    | $\Xi$           | $\xi$              | Xi      |
| $\Gamma$        | $\gamma$                   | Gamma   | $O$             | $\omicron$         | Omikron |
| $\Delta$        | $\delta$                   | Delta   | $\Pi$           | $\pi$              | Pi      |
| $E$             | $\epsilon$ , $\varepsilon$ | Epsilon | $\rho$          | $\varrho$          | Rho     |
| $Z$             | $\zeta$                    | Zeta    | $\Sigma$        | $\sigma$           | Sigma   |
| $H$             | $\eta$                     | Eta     | $\tau$          | $\tau$             | Tau     |
| $\Theta$        | $\theta$ , $\vartheta$     | Theta   | $\Upsilon$      | $\upsilon$         | Ypsilon |
| $I$             | $\iota$                    | Iota    | $\Phi$          | $\phi$ , $\varphi$ | Phi     |
| $K$             | $\kappa$                   | Kappa   | $\chi$          | $\chi$             | Chi     |
| $\Lambda$       | $\lambda$                  | Lambda  | $\Psi$          | $\psi$             | Psi     |
| $M$             | $\mu$                      | My      | $\Omega$        | $\omega$           | Omega   |

Tab. 4: griechische Buchstaben

Tab. 4: griechische Buchstaben

Besonders in Elektrotechnik wird durch Groß-/Kleinschreibung unterschieden, ob es sich um

- eine zeitlich konstante (zeitunabhängige) Größe handelt, z.B. die Periode  $T$
- oder um eine zeitabhängige Größe handelt, z.B. die Momentanspannung  $u(t)$

Die relevanten griechischen Buchstaben für die Elektrotechnik werden in folgendem Video beschrieben.



## Übungen

### Aufgabe 1.1.1 Umrechnungen I - vorgerechnetes Beispiel zur Umrechnung von Einheiten



### Aufgabe 1.1.2 Umrechnungen II

Rechnen Sie Schritt für Schritt folgende Werte um:

1. Eine Fahrzeuggeschwindigkeit von 80 km/h in m/s
2. Eine Energie von 60 Joule in kWh (1 Joule = 1 Watt\*Sekunde)
3. Die Anzahl elektrolytisch abgeschiedener, einfach positiv geladener Kupferionen von 1,2 Coulomb (ein Kupferion hat die Ladung von ca.  $1,6 \cdot 10^{-19}$  C)
4. Aufgenommene Energie eines Kleinstverbrauchers, wenn dieser gleichmäßig in 10 Tagen 1  $\mu$ W verbraucht

### Aufgabe 1.1.3 Umrechnungen III

Rechnen Sie Schritt für Schritt folgende Werte um: Wie viele Minuten könnte eine ideale Batterie mit 10 kWh einen Verbraucher mit 3W betreiben?

### Aufgabe 1.1.4 Umrechnungen IV

Rechnen Sie Schritt für Schritt folgende Werte um: Wie viel Energie verbraucht ein durchschnittlicher Haushalt am Tag, wenn er eine mittlere Leistung von 500 W aufnimmt? Wie viele Schokoriegel (je 2000 kJ) entspricht das?

## 1.2 Einführung in die Struktur der Materie

### Ziele

Nach dieser Lektion sollten Sie:

1. die Größe der Elementarladung kennen

## Elementarladung



Fig. 1: Atommodell nach Bohr / Sommerfeld Quantenbahn

- Erklärung der Ladung anhand der Atommodelle nach Bohr und Sommerfeld (siehe [figure 1](#))
- Atome bestehen aus
  - Atomkern (mit Protonen und Neutronen)
  - Elektronenhülle
- Elektronen sind Träger der Elementarladung  $|e|$
- Elementarladung  $|e| = 1,6022 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
- Proton ist der Gegenspieler, d.h. hat gegensätzliche Ladung
- Vorzeichen ist willkürlich gewählt:
  - Elektronenladung:  $-e$
  - Protonenladung:  $+e$
- alle Ladungen auf/in Körpern können nur als ganzzahlige Vielfache der Elementarladung auftreten
- Aufgrund des geringen Zahlenwerts von  $e$  wird bei makroskopischer Betrachtung die Ladung als Kontinuum betrachtet

## Leitfähigkeit

| Leiter                                                                                   | Halbleiter                                                                                                                                                                       | Isolator                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Im Leiter sind Ladungsträger frei beweglich.                                             | Im Halbleiter können Ladungsträger durch Wärme und Lichteinstrahlung generiert werden. Häufig ist bereits durch die Raumtemperatur eine geringe Bewegung der Elektronen möglich. | Im Isolator sind Ladungsträger fest an den Atomhüllen gebunden.                            |
| Beispiele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metalle</li> <li>• Plasma</li> </ul> | Beispiele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silizium, Diamant</li> </ul>                                                                                                 | Beispiele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• viele Kunststoffe und Salze</li> </ul> |

## Übungen

### Aufgabe 1.2.1 Ladungen I

Wie viele Elektronen bilden die Ladung von einem Coulomb?

### Aufgabe 1.2.2 Ladungen II

Ein Luftballon hat auf der Oberfläche eine Ladung von  $Q=7\text{nC}$ . Wie viele Elektronen sind zusätzlich auf dem Luftballon?

## 1.3 Effekte des elektrischen Stroms

### Ziele


Nach dieser Lektion sollten Sie:

1. wissen, dass zwischen Ladungen Kräfte wirken.
2. das Coulombsche Gesetz kennen und anwenden können.

- Welche Effekte des elektrischen Stroms kennen Sie?

### erste Näherung an die el. Ladung

Fig. 2: Versuch 1 mit zwei aufgehängte Ladungen



- erster Versuch (siehe [figure 2](#)):
  - zwei Ladungen ( $Q_1$  und  $Q_2$ ) sind im Abstand  $r$  aufgehängt
  - Ladungen werden durch Hochspannungsquelle erzeugt und auf die beiden Probekörper übertragen
- Ergebnis
  - Probekörper mit gleichen Ladungen versehen  $\rightarrow$  Abstoßung
  - Probekörper mit Ladungen unterschiedlichen Vorzeichens versehen  $\rightarrow$

## Anziehung

- Erkenntnisse
  - Die Kräfte können nicht mechanisch erklärt werden
  - Es scheint zwei unterschiedliche Arten von Ladungen zu existieren.  $\rightarrow$  positive (+) und negative (-) Ladung

## Coulomb-Kraft

- [Kapitel 4.1.1 im KIT Brückenkurs](#)
- Qualitative Untersuchung mittels zweitem Versuch
  - zwei Ladungen ( $Q_1$  und  $Q_2$ ) im Abstand  $r$
  - zusätzlich Messung der Kraft  $F_C$  (z.B. über Federwaage)
- Versuch ergibt:
  - Kraft steigt linear bei größerer Ladung  $Q_1$  oder  $Q_2$   
 $F_C \sim Q_1$  und  $F_C \sim Q_2$
  - Kraft fällt quadratisch bei größerem Abstand  $r$   
 $F_C \sim \frac{1}{r^2}$
  - mit einem Proportionalitätsfaktor  $a$ :  
 $F_C = a \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$
- Proportionalitätsfaktor  $a$ 
  - Der Proportionalitätsfaktor  $a$  wird so definiert, dass sich in der Elektrodynamik einfachere Beziehungen entstehen.
  - $a$  wird damit zu:  
 $a = \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0}$
  - $\epsilon_0$  ist die [Elektrische Feldkonstante](#).
- Die Formel ähnelt derjenigen der Gravitationskraft:  $F_G = \gamma \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$

Aufbau für eigene Versuche Nehmen Sie eine Ladung ( $+1nC$ ) und positionieren Sie diese. Messen Sie das Feld über eine Probeladung (einen Sensor) aus.

Versuch zum Coulomb'schen Gesetz



### Merke:

Die Coulombkraft lässt sich berechnen über

$$F_C = \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0} \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$$

mit  $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot \frac{C^2}{m^2 \cdot N} = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot \frac{As}{Vm}$

## 1.4 Ladung und Strom

### Ziele

Nach dieser Lektion sollten Sie:

1. die technische Stromrichtung und den Stromfluss der Elektronen unterscheiden können
2. Katode und Anode bei Komponenten bestimmen können
3. die Definition von Strom anwenden können

Die elektrische Ladung



- Aus vorherigen Versuchen ist klar, dass es zwei Ladungstypen gibt. In Materie sind diese:
  - (+)  $\rightarrow$  Überschuss an positiven Ladungen
  - (-)  $\rightarrow$  Überschuss an negativen Ladungen
- weiterer Versuch:
  - (+) und (-) werden durch einen Leiter verbunden
  - $\rightarrow$  Elektronen wandern von (-)-Pol zum (+)-Pol
  - $\rightarrow$  elektrischer Strom

### qualitative Betrachtung



Fig. 3: Teil eines Leiters

- In dem Gedankenexperiment sei folgendes gegeben (siehe [figure 3](#)):
  - der oben genannte Leiter mit einem Kontrollquerschnitt  $A$  senkrecht zum Leiter
  - die Ladungsmenge  $\Delta Q = n \cdot e$ , welche in einer bestimmten Zeitdauer  $\Delta t$

$t$ , die Fläche  $A$  durchschreiten

- Bei einem gleichmäßiger Ladungstransport über längere Zeit, also Gleichstrom (engl. DC für Direct Current), gilt:
  - Die Menge der Ladungen pro Zeit welche die Fläche durchfließen ist konstant:  $\frac{\Delta Q}{\Delta t} = \text{konst.} = I$
  - $I$  bezeichnet hier die Stärke des Gleichstroms
  - Die Einheit von  $I$  ist die SI-Einheit Ampere:  $1 \text{ A} = \frac{1 \text{ C}}{1 \text{ s}}$ . Damit gilt für die Einheit Coulomb  $1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot \text{s}$

### Definition der Stromstärke

Es fließt der Strom von  $1 \text{ A}$ , wenn in  $1 \text{ s}$  eine Ladungsmenge von  $1 \text{ C}$  durch den Leiterquerschnitt transportiert wird.

Vor 2019: Es fließt der Strom von  $1 \text{ A}$ , wenn zwei parallele Leiter von je  $1 \text{ m}$  Länge im Abstand von  $1 \text{ m}$  eine Kraft von  $F_C = 0,2 \cdot 10^{-6} \text{ N}$  aneinander ausüben.

### Merke:

Ein elektrischer Strom ist die gerichtete Bewegung von freien, elektrischen Ladungsträgern.

## Festlegung der Stromrichtung

Fig. 4: Teil eines Leiters mit unterschiedlichen geladenen Ladungen



Ein Ladungstransport kann stattfinden durch:

- negative Ladungsträger  $\Delta Q_n$  (z.B. Elektronen in einem metallischen Leiter)
- positive Ladungsträger  $\Delta Q_p$  (z.B. bestimmte Halbleitermaterialien oder in elektrochemische Zellen)
- positive und negative Ladungsträger (z.B. bestimmte Halbleitermaterialien, Plasma)

Die gesamte transportierte Ladung beträgt  $\Delta Q = \Delta Q_p - \Delta Q_n = n_p \cdot e - n_n \cdot (-e)$

Die Stromrichtung muss unabhängig von der Bewegungsrichtung der elektrischen Ladungsträger festgelegt werden.

### Definition der Stromrichtung (nach DIN5489)

Der Strom in einem Leiter von einer Querschnittsfläche  $A_1$  zu einer Querschnittsfläche  $A_2$  wird positiv gerechnet, wenn sich:

- positive Ladungsträger von  $A_1$  nach  $A_2$  bewegen, bzw.
- negative Ladungsträger von  $A_2$  nach  $A_1$  bewegen.

Die Stromrichtung (bzw. technische Stromrichtung) ist der Richtungssinn des positiven Stroms, also der positiven Ladungsträger.

Fig. 5: Elektroden an der Diode



### Definition der Elektroden (nach DIN5489)

Als Elektrode ist bezeichnet man einen Anschluss einer elektrischen Komponente. In der Regel sind Elektroden dadurch gekennzeichnet, dass ein Materialwechsel stattfindet (z.B. Metall->Halbleiter, Metall->Flüssigkeit)

- **Anode:** Elektrode an welcher der Strom in das Bauteil eintritt
- **Kathode:** Elektrode an welcher der Strom in das Bauteil austritt.

Als Eselsbrücke kann man sich den Aufbau, Form und Elektroden der Diode merken (siehe [figure 5](#)).

## Aufgabe 1.4.1 Ermittlung des Stroms aus der Ladung pro Zeit



Fig. 6: Zeitverlauf der Ladung

Es sei der Ladungsgewinn pro Zeit an einem Objekt gegeben.

- Ermitteln Sie aus nebenstehendem Diagramm (siehe [figure 6](#)) die Ströme und zeichnen Sie diese in das Diagramm ein.
- Wie könnte bei nicht linearer Änderung der Ladungsmenge am Objekt vorgegangen werden?

### Aufgabe 1.4.2 Elektronenfluss

Wie viele Elektronen treten durch einen Kontrollquerschnitt eines metallischen Leiters, wenn  $4,5\text{ s}$  lang der Strom von  $40\text{ mA}$  fließt?

## 1.5 Spannung, Potential und Energie

### Ziele

Nach dieser Lektion sollten Sie:

1. den Energiegewinn einer Ladung bei Überwinden einer Spannungsdifferenz ermitteln können

### energetischer Ansatz




Fig. 7: Symbolbild eines Stromkreises

Gegeben sei ein elektrischer Leiter ("Verbraucher") an einer Batterie (siehe [figure 7](#))

- $\rightarrow$  Strom fließt
- Ähnlich wie beim Transport einer Masse im Schwerfeld wird beim Transport der Ladung im "Spannungsfeld" Energie nötig
- Das konkrete elektrische Feld werden wir später im Semester betrachten
- Eine Punktladung  $q$  wird von Elektrode ① zur Elektrode ② bewegt  
Die ähnelt einer bewegten Massepunkt im Schwerfeld.
- $\rightarrow$  es findet ein Energieumsatz statt
- Der Energieumsatz ist proportional der transportierten Ladungsmenge  $q$
- In vielen Fällen ist den "energetischen Weg" von ① zu ② **ladungsunabhängig** zu charakterisieren:  
$$\boxed{\frac{W_{1,2}}{q} = U_{1,2}}$$

## Vergleich Mechanik zu Elektrik

Fig. 8: mechanisches Potential



### Mechanik

#### Potentielle Energie

Die potentielle Energie hat immer einen Zusammenhang mit einem Bezugsniveau.

Die nötige Energie zur Verschiebung von  $m$  von  $h_1$  nach  $h_2$  ist unabhängig vom Bezugsniveau.

$$\Delta W = W_1 - W_2 = m \cdot g \cdot (h_1 - h_2)$$

Fig. 9: elektrisches Potential



### Elektrik

#### Potential

Das Potential  $\varphi$  wird immer festgelegt relativ zu einem Bezugspunkt.

Üblich ist:

- Erdpotential (Erde, Masse, Ground)
- unendlich entfernter Punkt

Zur Verschiebung der Ladung muss die Potentialdifferenz überwunden werden. Die Potentialdifferenz ist unabhängig vom Bezugspotential. 
$$\boxed{\Delta W_{1,2} = W_1 - W_2 = Q \cdot \varphi_1 - Q \cdot \varphi_2 = Q \cdot (\varphi_1 - \varphi_2)}$$

Daraus ergibt sich:  
$$\boxed{\frac{\Delta W_{1,2}}{Q} = \varphi_1 - \varphi_2 = U_{1,2}}$$

$$\varphi_2)$$
**Merke:**

- Spannung ist immer eine Potentialdifferenz.
- Die Einheit der Spannung ist Volt:  $1 \text{ V}$

**Definition der Spannung**

Eine Spannung von  $1 \text{ V}$  liegt dann zwischen zwei Punkten an, wenn eine Ladung von  $1 \text{ C}$  zwischen diesen beiden Punkten eine Energieänderung von  $1 \text{ J} = 1 \text{ Nm}$  erfährt.

Aus  $W = U \cdot Q$  ergibt sich auch die Einheit:  $1 \text{ Nm} = 1 \text{ V} \cdot 1 \text{ As} \rightarrow 1 \text{ V} = \frac{1 \text{ Nm}}{1 \text{ As}}$

**Spannung zwischen zwei Punkten**

Für die Spannung zwischen zwei Punkten ergibt sich mit dem bisherigen Kenntnissen folgende Definition:

$$U_{12} = \varphi_1 - \varphi_2 = -U_{21} = -(\varphi_2 - \varphi_1)$$

Es ist also im Folgenden stets die Reihenfolge der Indizes zu beachten.

**Definition der konventionellen Richtung der Spannung (nach DIN 5489)**

Die Spannung von  $U_{12}$  entlang einem Weg von Punkt ① nach ② wird positiv, wenn das Potential in ① größer ist als das Potential in ②.

**1.6 Widerstand und Leitwert****Ziele**

Nach dieser Lektion sollten Sie:


1. das ohmsche Gesetz kennen und anwenden können.
2. den Widerstand aus dem spezifischen Widerstand berechnen können.
3. den Leitwert aus dem Widerstand bzw. der spezifischen Leitfähigkeit ermitteln können.
4. wissen, welche Fälle der Temperaturabhängigkeiten unterschieden und wie diese benannt werden.
5. den Widerstand bei unterschiedlichen Temperaturen berechnen können.

6. wissen, dass es verschiedene Bauformen gibt und, dass die physikalische Größe des Widerstands nicht von der geometrischen Größe abhängt

Stromfluss erfordert im allgemeinen Energieaufwand. Diese Energie wird dem elektrischen Stromkreis entzogen und in der Regel in Wärme gewandelt. Der Grund dafür ist der Widerstand des Leiters.

Ein Widerstand ist ein elektrisches Bauteil mit zwei Anschlüssen (bzw. Klemmen). Bauteile mit zwei Anschlüssen werden als Zweipol oder Eintor bezeichnet. Im zweiten Semester werden auch Vierpole bzw. Zweitore dazukommen.

Fig. 11: Widerstand als Zweipol




Im Allgemeinen ist die Ursache-Wirkung-Beziehung so, dass eine angelegte Spannung am Widerstand den Stromfluss erzeugt. Es gilt aber auch die Umgekehrte Beziehung: Sobald ein elektrischer Strom über einen Widerstand fließt, wird ein Spannungsabfall am Widerstand erzeugt

## Linearität von Widerständen

### Lineare Widerstände

Fig. 12: lineare Widerstände im  $U$ - $I$ -Diagramm




- Bei linearen Widerständen ist der Widerstandswert  $R = \frac{U_R}{I_R} = \text{const.}$  und damit unabhängig von  $U_R$
- Es ergibt sich das **ohmsche Gesetz**:  

$$\boxed{R = \frac{U_R}{I_R}}$$
- In [figure 12](#) lässt sich der Wert  $R$  aus dem Verlauf der geraden ablesen  $R = \frac{\Delta U_R}{\Delta I_R}$
- Der Reziprokwert (Kehrwert) des

### Nichtlineare Widerstände

Fig. 13: nichtlineare Widerstände im  $U$ - $I$ -Diagramm



- Bei nichtlinearen Widerständen ist der Widerstandswert  $R = \frac{U_R}{I_R(U_R)} = f(U_R)$ .
- In [figure 13](#) lässt sich der Wert  $R$  aus dem Verlauf der geraden ablesen  $R = \frac{\Delta U_R}{\Delta I_R}$


Widerstands wird Leitwert genannt:  
 $G = \frac{1}{R}$ . Dieser Wert  
ist im  $U$ - $I$ -Diagramm als  
Steigung zu sehen.

## Verbraucher

- Ein Widerstand wird häufig auch als Verbraucher bezeichnet.
- Der umgangssprachlicher Begriff Verbraucher steht aber hierbei für einen elektrischen Verbraucher - also einem Bauteil, welches die elektrische Energie in eine andere Energieform wandelt.
- Neben den reinem ohmschen Verbraucher existieren aber auch ohmsch-induktive Verbraucher (z.B. Spulen im Motor) oder ohmsch-kapazitive Verbraucher (z.B. verschiedene Netzteile durch Kondensatoren am Ausgang). Entsprechend ist die Gleichsetzung von Widerstand und Verbraucher falsch.
- differentieller Widerstand / dynamischer Widerstand

## Video

Anschauliche Erklärung zum Ohmschen  
Widerstand



Anschauliche Erklärung zum spezifischer  
Widerstand

## 1.7 Leistung und Wirkungsgrad

### Ziele



Nach dieser Lektion sollten Sie:

1. die elektrische Leistung und Energie an einem Widerstand berechnen können.

### Video


Übungsaufgaben zur elektrischen Leistung und  
Energie

**A  
u  
f  
g**




a  
b  
e  
n


Durchgerechnete Aufgabe zum spezifischen Widerstand



Temperaturabhängige Widerstände



Bauformen des Widerstands



• Der Batteriemonitor oder BQ77690xmisst die Lade-

u  
n  
d  
E  
n  
t  
l  
a  
d  
e  
s  
t  
r  
ö  
m  
e  
e  
i  
n  
e  
r  
L  
i  
t  
h  
i  
u  
m  
-  
l  
o  
n  
e  
n  
-  
B  
a  
t  
t  
e  
r  
i  
e  
m  
i  
t  
t  
e  
l  
s  
d

e  
r  
S  
p  
a  
n  
n  
u  
n  
g  
ü  
b  
e  
r  
e  
i  
n  
e  
m  
M  
e  
s  
s  
w  
i  
d  
e  
r  
s  
t  
a  
n  
d  
(  
e  
n  
g  
·  
S  
h  
u  
n  
t  
)  
·  
D  
i  
e  
s  
e  
r

S  
o  
l  
l  
s  
o  
a  
u  
s  
g  
e  
l  
e  
g  
t  
s  
e  
i  
n  
,  
d  
a  
s  
s  
d  
i  
e  
b  
i  
p  
o  
l  
a  
r  
e  
n  
M  
e  
s  
s  
s  
i  
g  
n  
a  
l  
e  
e  
i  
n  
e

n  
S  
p  
a  
n  
n  
u  
n  
g  
s  
p  
e  
g  
e  
l  
i  
m  
B  
e  
r  
e  
i  
c  
h  
v  
o  
n  
-  
,  
2  
V  
b  
i  
s  
+  
,  
2  
V  
h  
a  
b  
e  
n  
.  
D  
e  
r  
A  
n  
a  
l

o  
g  
-  
D  
i  
g  
i  
t  
a  
l  
.  
W  
a  
n  
d  
l  
e  
r  
h  
a  
t  
e  
i  
n  
e  
A  
u  
f  
l  
ö  
s  
u  
n  
g  
v  
o  
n  
1  
5  
u  
V  
.  
A  
n  
h  
a  
n  
d  
d  
e  
r  
S

t  
r  
ö  
m  
e  
k  
a  
n  
n  
d  
i  
e  
L  
a  
d  
u  
n  
g  
i  
n  
d  
e  
r  
B  
a  
t  
t  
e  
r  
i  
e  
g  
e  
z  
ä  
h  
l  
t  
u  
n  
d  
d  
a  
m  
i  
t  
d  
e  
r  
L  
a

d  
e  
z  
u  
s  
t  
a  
n  
d  
(  
S  
O  
C  
)  
e  
r  
m  
i  
t  
t  
e  
l  
t  
w  
e  
r  
d  
e  
n  
.

o





o





## Weiterführendes

1. [Omega Tau Nr. 303](#) : Podcast mit einem Forscher der BTP über die Weiterentwicklung des SI Einheiten Systems

From:  
<https://first.mexle.te.hs-heilbronn.de/> - MEXLE Wiki

Permanent link:  
[https://first.mexle.te.hs-heilbronn.de/elektrotechnik\\_1/grundlagen\\_und\\_grundbegriffe?rev=1602872812](https://first.mexle.te.hs-heilbronn.de/elektrotechnik_1/grundlagen_und_grundbegriffe?rev=1602872812)

Last update: **2021/05/09 10:00**

