

# 3. Linear sources and dipoles

## Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

## Table of Contents

Gegeben sind folgende Gleichungen ..... 2

Gegeben sind folgende Gleichungen ..... 2

Gegeben sind folgende Gleichungen ..... 2

Gegeben sind folgende Gleichungen ..... 2

Gegeben sind folgende Gleichungen ..... 2

Gegeben sind folgende Gleichungen ..... 2

Gegeben sind folgende Gleichungen ..... 2

Gegeben sind folgende Gleichungen ..... 2

Gegeben sind folgende Gleichungen ..... 2

### Gegeben sind folgende Gleichungen

$U_A = f(U_E)$ mit III.	test
-------------------------	------

### Gegeben sind folgende Gleichungen

$U_A = U_D - U_C$	mit II.	$U_D = \frac{1}{A_D} \cdot U_A$
	und I.	$\overset{A_D \rightarrow \infty}{\longrightarrow} 0$

### Gegeben sind folgende Gleichungen

$U_A = 0 - U_C$	mit V.	$U_C = \frac{1}{C} \cdot \int_{t_0}^{t_1} I_C dt + Q_0(t_0)$
-----------------	--------	--

### Gegeben sind folgende Gleichungen

$U_A = -\frac{1}{C} \cdot \int_{t_0}^{t_1} I_C dt + Q_0(t_0)$	mit IV.	$I_C = I_R$
---	---------	-------------

### Gegeben sind folgende Gleichungen

$U_A = -\frac{1}{C} \cdot \int_{t_0}^{t_1} I_R dt + Q_0(t_0)$	Ausklammern
---	-------------

### Gegeben sind folgende Gleichungen

$U_A = -\frac{1}{C} \cdot \int_{t_0}^{t_1} I_R dt - \frac{Q_0(t_0)}{C}$	Integrationskonstante betrachten	$\frac{Q_0(t_0)}{C} = U_C(t_0) = -U_{A0}$
---	----------------------------------	---

### Gegeben sind folgende Gleichungen

$U_A = -\frac{1}{C} \cdot \int_{t_0}^{t_1} I_R dt + U_{A0}$	mit VI. und II.	$I_R = \frac{U_R}{R} = \frac{U_E}{R}$
---	-----------------	---------------------------------------

### Gegeben sind folgende Gleichungen

$U_A = -\frac{1}{C} \cdot \int_{t_0}^{t_1} \frac{1}{R} \cdot U_E dt + U_{A0}$	Konstante vorziehen
---	---------------------

### Gegeben sind folgende Gleichungen

$U_A = -\frac{1}{R \cdot C} \cdot \int_{t_0}^{t_1} U_E dt + U_{A0}$
---

From:  
<https://first.mexle.te.hs-heilbronn.de/> - MEXLE Wiki

Permanent link:  
<https://first.mexle.te.hs-heilbronn.de/temp?rev=1587754068>

Last update: **2021/05/09 09:45**

